

放送表示灯 「TBX-495型、TBX-495P (電源内蔵) 型」



「概要」

本表示灯は室外扉上部付近に設置し、部屋内部の状況を表示する為の屋内放送表示灯です。

標準文字は、放送中、ON AIR、RECORDING の三種類です。

表示灯の光源はLEDを使用していますので、長寿命かつ省エネで経済的です（消費電力が1/4当社比）。

「仕様TBX-495」

- ・ 表示灯ボックス内部に端子台を設けており、そこに400mA以上のDC12Vと-Vを引き接続する。
- ・ 外部にDC12Vの切替えスイッチを用意して頂き、そのスイッチで表示灯をON/OFFさせる。

「仕様TBX-495P (電源内蔵)」

- ・ 表示灯ボックス内部にLED点灯用の電源AC/DCコンバーターを設けてます。
- ・ ボックス内部に端子台を設けており、端子台までAC100Vを引き接続する。
- ・ AC100Vは壁スイッチ(推薦)に配線して頂き、そのスイッチで表示灯をON/OFFさせる。

「仕様共通」

1. 光源 : 3チップ純白LED 21個 発光電圧DC12V 360mA 寿命約50000時間。
2. 使用環境 : 屋内使用。周囲温度 -10~40℃。湿度10~90%
3. 外形寸法 : 400W × 110H × 55D (外観図参照)。
4. 重量 : 1.3Kg。
5. ボックス塗装色 : N2.5(ダークグレー) 3分艶レザートン塗装。

| | 赤地白文字 | | |
|---------|------------|------------|------------|
| 赤地タイプ = | | | |
| 標準型名 = | TBX495-A1 | TBX495-A2 | TBX495-A3 |
| 電源内蔵 = | TBX495P-A1 | TBX495P-A2 | TBX495P-A3 |
| | 黒地赤文字 | | |
| 黒地タイプ = | | | |
| 標準型名 = | TBX495-B1 | TBX495-B2 | TBX495-B3 |
| 電源内蔵 = | TBX495P-B1 | TBX495P-B2 | TBX495P-B3 |

入力端子：スクリューレス端子台 ML-1400-S1(サトーパーツ)

結線 = ケーブルの被服を9~10mm剥し、リリース釘を押しながら穴へ挿入する。


簡単に抜けないかを確認して下さい。

外し = リリース釘にマイナスドライバーを押し当て線を抜く。

電線範囲 単線 : 0.65mm(AWG22) ~ 1.6mm(AWG14)。

マイナスドライバーで押す

端子台結線
参考図



警告! : 通電されたまま組立て配線作業を行わないで下さい。又、通電中は端子部やケーブルに触れないで下さい。感電の原因となります。
: 電源配線は配線資格をお持ちの方のみ行って下さい。